

Fout meldingen

Fout code	Omschrijving	Oplossing
- - - -	VCC fout. Voedings spanning is onder 10 Volt.	Kontroleer op voldoende spanning. (Bedrading).
E 00	Foute calibratie waarde. Één of meerdere calibratie waardes zijn 0 of meer dan 9999.	Door indrukken RESET toets wordt deze melding gewist. Controleer alle calibratie- en instel waardes.
E 01	Geheugen fout. Alle opgeslagen waardes worden terug gezet naar fabrieks instellingen.	Door indrukken RESET toets wordt deze melding gewist. Systeem moet opnieuw gecalibreerd worden om goed te kunnen functioneren.
E 02	Te laag motor toerental. Met de ingesteld kg/ha en de gereden snelheid, draait de motor van de zaaias te langzaam om goed te kunnen regelen.	Kies voor meer kg/ha, of een grotere rijsnelheid, of wijzig de positie van de zaaias motor en of magneetschijf op het tandwielkastje.
E 03	Maximaal motor toerental. Met de ingesteld kg/ha en de gereden snelheid, draait de motor van de zaaias te snel om goed te kunnen regelen. Deze fout treedt ook op bij een defecte zaaias-sensor of als de zaaias niet of te zwaar draait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kies voor minder kg/ha of een lagere rijsnelheid. 2. Controleer signaal (oplichten LED) op de zaaias sensor. 3. Controleer aandrijving en toerental van zaaias motor.
E 04	Motor fout. De zaaias motor draait te snel of reageert niet op de regeling. Deze fout treedt op indien de afwijking van de gezaaide kg/ha groter is dan 10 % gedurende 5 seconden.	Kontroleer bedrading en spanning op de zaaias motor. Controleer de zaaias op te zwaar draaien.
E 05	Ventilator niet ingeschakeld.	Schakel de ventilator in.

Opmerking: Geen enkele code, behalve de VCC fout, kan de hoofdrelais uitschakelen. Indien er dus een fout optreedt zal de gebruiker zelf de motor en ventilator moeten uitschakelen d.m.v. de ON/OFF/AUTO en Fan schakelaars.